

FLIP Room

213G

W treści określenie "spotkania" stosuje się jako ogólny termin obejmujący znaczeniowo wszelkie metody form zdalnych: Webinaria, wykłady, warsztaty, debaty, dyskusje panelowe itp.

Spis Treści

Sala 213G

- Sprzęt
- Organizacja i prowadzenie spotkań
- Instrukcja obsługi





SPRZĘT

W sali FLIP znajduje się flipchart firmy Samsung oraz dodatkowe urządzenia zwiększające efektywność i atrakcyjność prowadzenia spotkań.

Laptop

W sali znajduje się:

Interaktywny flipchart Flip 2 WM55R wyposażony

w półkę Tray.



Dwa pióra dotykowe (ułatwiające pisanie, zaznaczanie i rysowanie)



Logitech Screen Share (urządzenie pozwalające udostępniać ekran Flipchart przez MS Teams)

ORGANIZACJA SPOTKANIA

Rezerwacja Sali 213 G

- Salę Flip Room rezerwujemy przy użyciu kalendarza Outlook.
- W kalendarzu należy wybrać "Nowe spotkanie w aplikacji Teams"
- Obok pola lokalizacji klikamy w przycisk "Pomieszczenia.." i wybieramy salę 213 G
- Następnie należy wprowadzić temat, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji
- W polu "Do…" powinna pojawić się sala "G 213"
- Na koniec należy kliknąć przycisk "Wyślij"
- Potwierdzenie rezerwacji sali otrzymamy e-mailem.

Podłączenie pomiędzy laptopem a Flipem

- Kabel USB umożliwia kontrolę nad Flipem przy użyciu laptopa
- Kabel HDMI umożliwia powielanie ekranu z laptopa na Flipa

Udostępnianie Ekranu Flip

- Do podłączenia laptopa używamy urządzenia Logitech Share Screen.
- Po podłączeniu Logitech Screen Share przez złącze USB do laptopa możliwe będzie udostępnienie ekranu Flip za pośrednictwem MS Teams.
- Ekran Flip zostanie udostępniony jako widok z kamery komputera.
- Z poziomu MS Teams wybieramy kamerę Logitech Screen Share która udostępni ekran Flipa*,
- Z poziomu Flipa u góry ekranu wybieramy opcję EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU → Kabłowa.

* W aplikacji MS Teams wyświetlany będzie obraz z Flipa, który będzie robił wrażenie lustrzanego odbicia, dla uczestników spotkania udostępniony ekran będzie się wyświetlał prawidłowo.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

lista stron i rysowanie	<u>str. 6</u>
tryb długopisu	<u>str. 7</u>
tryb pędzla	<u>str. 8</u>
zarządzanie listami	<u>str. 9</u>
przeglądarka rolek	<u>str. 10</u>
przeglądarka stron	<u>str. 11</u>
korzystanie z narzędzi zaznaczania	<u>str. 12</u>
Importuj	<u>str. 13</u>
łączenie z urządzeniem przenośnym	<u>str. 14</u>
łączenie z komputerem PC	<u>str. 15</u>
pozostałe opcje łączenia	<u>str. 16</u>
okna źródła	<u>str. 17</u>
eksportuj	<u>str. 18</u>
eksport do urządzenia USB	<u>str. 19</u>
udostępnianie ekranu	<u>str. 20</u>
tray (półka)	<u>str. 21</u>

LISTA STRON I RYSOWANIE

Co to jest "Lista"?

- W tym urządzeniu pliki nazywane są "listami". "Lista" to plik z wieloma połączonymi stronami.
- Lista może zawierać do 20 połączonych stron.
 - Tryb TRYB PĘDZLA obsługuje tylko jedną stronę.
- Strony są łączone poziomo w orientacji poziomej i pionowo w orientacji pionowej.
 - Jednocześnie na jednym ekranie można otworzyć tylko jedną listę. Więcej informacji zawiera sekcja "Zarządzanie listami"

B

Rysowanie

Za pomocą dostarczonego pióra można rysować po ekranie urządzenia.

Cienka końcówka (A): Tryb pióra

Gruba końcówka (B): Tryb podświetlenia

Wymazywanie

Do wymazywania użyć palca lub dłoni, można również użyć gąbki bądź ściereczki

Zmiana grubości i koloru pióra

Strona 2

Aby zmienić kolor pióra, należy dotknąć ekranu piórem i przytrzymać lub kliknąć ikonę 🌰





Strona 1



TRYB PĘDZLA

Elementy ekranowe



1.

2. 3.

Przyciski	Opis						
1 IMPORTUJ	Wyświetla ekran połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz umożliwia import danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.						
2 EKSPORTUJ	Udostępnianie tworzonych plików na różne sposoby.						
3 8	Wybór trybu Długopisu/Pędzla						
4	Paleta kolorów pióra dotykowego						
5	Zaznacza do zapisu / edycji / wysłania pocztą elektroniczną / wydruku obszar z treścią utworzoną piórem lub pędzlem.						
6 5 12	Cofanie lub ponawianie ostatniego działania. • Po wykryciu działań związanych z edycją, np. dodaniu lub usunięciu strony, czy z przemieszczaniem zawartości ustawienie funkcji jest resetowane. Funkcji można użyć do 5 razy dla każdego elementu.						
	Zarządzanie i zmiana list oraz ustawień.						
8 X	Zamyka bieżącą listę i zaczyna nową.						
 Zmiany grubości, w zależności o 3,5 cm). Zalecany jest tryb pędzla. TRYB PĘDZLA obsługuje tylko g 	od obszaru dotykającego ekranu, są stosowane natychmiast. (maks. jesty jednodotykowe.						
Przejść do opcji TRYB PĘDZLA OLEJ Dotknąć 🖉 na ekranie Zmienić lub edytować kolor. W od potrzeb.	A, by wybrać tryb WODA lub /ybrać هر مراجع w zależności						
Ekran po prawej wyświe	etla się po wybraniu trybu OLEJ						

ZARZĄDZANIE LISTAMI

	Przyciski	Opis
	NOWY	Tworzenie nowej listy.
rie	ZAPISZ	Zapisanie bieżącej listy.
	KATALOG ROLEK	Otwieranie, usuwanie lub eksportowanie zapisanych list.
	KSZTAŁT	Zmiana formatu tła.
		• To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU.
	BLOKADA ROLKI / ODBLOKUJ	 BLOKADA ROLKI: Wprowadzanie sześciocyfrowego hasła do blokowania bieżącej listy. ODBLOKUJ: Aby odblokować zablokowaną listę, należy wprowadzić sześciocyfrowe hasło podane podczas blokowania listy.
		odblokowana aż do jej ponownego zablokowania.
	USTAWIENIA	Otwarcie menu konfiguracyjnego.
	JAK UŻYWAĆ	Otwarcie instrukcji obsługi.
		9
)je	Przyciski NOWY ZAPISZ KATALOG ROLEK KSZTAŁT BLOKADA ROLKI / ODBLOKUJ USTAWIENIA JAK UŻYWAĆ

PRZEGLĄDARKA ROLEK

Usuwanie / eksportowanie list



KATALOG ROLEK - > Wybierz Można wybrać kilka list do wyeksportowania lub usunięcia.

Wybierz	Eksportuj Usuń Anuluj
(**************************************	
0	
(11777-2011)	

Części	Opis
1 Eksportuj	Udostępnianie zaznaczony list. Email / USB / Dysk sieciowy
2 Usuń	Usuwanie wybranych list.
3 Anuluj	Zdejmowanie zaznaczenia listy

KATALOG ROLEK

Otwieraj i przeglądaj rolki oraz zarządzaj nimi za pomocą przeglądarki



Części	Opis				
1 Wszystkie	Listę można wyświetlić w wybranym trybie. • Wszystkie / Tryb długopisu / Tryb pędzla				
2 Wg nazwy / Wg daty	Ustawienie porządku sortowania plików.				
3 Wybierz	Wybór kilku list do wyeksportowania lub usunięcia.				
4 Nazwa pliku	Zmiana nazwy pliku.				
5 Rolki	Przeglądaj rolki i otwieraj żądane.				
Aby otworzyć zablokowaną listę, wprowadzić sześciocyfrowa hasło Listy są sortowane według daty ostatniego otwarcia.					

PRZEGLĄDARKA STRON

Usuwanie / eksportowanie list

Utworzone na każdej ze stron listy można przenosić lub][[edytować

IMPORTUJ | EKSPORTUJ

Części



Wyświetla numer strony. Numery stron Wyświetlanie obecnie przeglądanej strony. Okno podglądu Dotknięta strona wyświetla się w oknie podglądu. Usunięcie strony znajdującej się w oknie ⑪ podglądu. Dodanie nowej strony do okna podgladu. • Jedna lista może mieć do 20 stron.

4

Na ekranie można dodać nową warstwę, na której można pisać lub rysować. Może to być przydatne w celu dodawania notatek do treści pochodzącej ze źródła zewnętrznego

=	₽ 🙆 🗆 🖘 🎓 X	U

To menu jest dostępne wyłącznie w trybie TRYB DŁUGOPISU.

- Dotknąć ikony 🕝, aby dodać na ekranie nową warstwę notatki.
- Zapisać notatkę na warstwie. 2.
- Dotknąć ikony 👩 i zakończyć edytowanie. 3.

Zapisz / Nie zapisuj / Anuluj

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI ZAZNACZANIA Zaznacz do zapisu / edycji / wysłania pocztę elektroniczną / wydruku obszar z treścią utworzoną piórem lub pędzlem. Za pomocą ikony i można przenieść i obrócić zaznaczony

Zmiana

rozmiaru

Przesuwanie

EDYTUJ

രി

B Zmiana rozmiaru

obszar lub zmienić jego rozmiar.

Przechwytywanie / wysyłanie pocztą e-mail / drukowanie

- 1. Dotknąć ikony A u dołu ekranu. Na ekranie wyświetli się pole zaznaczania.
 - Przeciągnąć element B pola zaznaczania, aby dopasować rozmiar.
- 2. 🛛 Zaznaczyć obszar i wybrać jedną z opcji: 🙆 / @ / 🗎
 - Użycie opcji wysyłania pocztą e-mail lub drukowania wymaga połączenia sieciowego

Edytowanie treści utworzonej piórem lub pędzlem

Zmiany są stosowane tylko do treści utworzonej piórem lub pędzlem.

- 1. Dotknąć ikony A u dołu ekranu. Na ekranie wyświetli się pole zaznaczania.
 - Przeciągnąć element B pola zaznaczania, aby dopasować rozmiar.

amound

∃ ₽ ₲ 🗆 🖘 🗡 🗙

- Przenieść, obrócić lub zmienić rozmiar zaznaczonego obszaru i dotknąć ikony
 - 🕨 Dotknąć ikony 🔕 , aby anulować zmiany.

amou

IMPORTUJ

Możliwość wyświetlenia ekranu połączonego urządzenia przenośnego lub komputera oraz importu danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB lub dysku sieciowego.

• Aby zaznaczyć dane urządzenie, należy u góry ekranu dotknąć przycisku **IMPORTUJ**.

					(
TELEFON KOMÓRKOWY	PC	IMPC E USB	DRTUJ internet	SAMSUNG WORKSPACE	
		IMPORTUJ	EKSPORTUJ		
	•				
	•				
	•				
	•				

Części	Opis
TELEFON KOMÓRKOWY	Wyświetla ekran urządzenia przenośnego za pomocą funkcji Smart View albo Screen Mirroring.
PC	Wyświetla ekran komputera przekazany za pomocą połączenia HDMI lub funkcji WiFi display.
USB E	Importowanie filmów, obrazów, natywnych plików FLIP i dokumentów z urządzenia USB.
	Podłączanie produktu do sieci w celu uzyskania dostępu do Internetu tak samo, jak z komputera.
SAMSUNG WORKSPACE	Ta funkcja umożliwia dostęp do zdalnego PC zasobów roboczych.

- Natywny format pliku FLIP (.iwb) dotyczy plików zapisanych bezpośrednio z poziomu urządzenia i obsługiwanych wyłącznie przez urządzenia FLIP.
- Obsługiwane formaty plików wideo: avi, mkv, asf, wmv, .mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, flv, vob, svi, m2ts, mts, .webm, .rmvb
- Zgodne formaty plików obrazów: JPG, BMP, PNG, MPO
- Obsługiwane formaty plików dokumentów: DOC, PPT, PDF, XLS, XLSX

ŁĄCZENIE Z URZĄRZENIEM PRZENOŚNYM

IMPORTUJ - > TELEFON KOMÓRKOWY

Łączenie za pomocą technologii NFC

- Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0 Oreo i nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung.
- W trybie pisania dotknięcie podkładki NFC powoduje automatyczne włączenie funkcji Smart View albo Screen Mirroring



- 1. Włącz funkcje NFC na obsługiwanym urządzeniu przenośnym.
- 2. Przyłożyć urządzenie przenośne do podkładki NFC.
 - Możesz sterować urządzeniem przenośnym z poziomu ekranu Samsunga Flip

Połączenie za pomocą funkcji Smart View lub funkcji Screen Mirroring



- 1. Przeciągnij w dół górny pasek na ekranie urządzenia przenośnego, aby uruchomić funkcję Smart View lub Screen Mirroring.
- 2. Wybierz ten produkt z listy urządzeń wyświetlonej na ekranie.

Domyślna nazwa urządzenia to [FLIP] Samsung WMR Series.

 Możesz sterować urządzeniem przenośnym poziomu ekranu produktu.

ŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM PC

IMPORTUJ - > PC



Łączenie za pomocą kabla

1. Połączyć Samsung Flip z komputera za pomocą kabla HDMI HDMI IN



- Wybierz opcje IMPORTUJ -> PC -> HDMI w górnej części ekranu.
- 3. Aby sterować komputerem z poziomu ekranu produktu, podłączyć kabel USB do portu TOUCH OUT na Samsung FLIP TOUCH OUT



Podłączenie za pomocą funkcji WiFi Display

Ta funkcja jest dostępna w przypadku komputerów obsługujących funkcję WiFi Display



- 1. Wybrać opcję Centrum akcji lub Urządzenia na pasku zadań obszarze powiadomień komputera.
- 2. Kliknij opcję Połącz lub Wyświetlaj na innym ekranie i wybierz urządzenie [Flip] Samsung WMR Series, aby nawiązać połączenie.
 - Sposób nawiązywania połączenia może się różnić w zależności od komputera.
 - Po połączeniu za pomocą funkcji WiFi Display można kontrolować ekran komputera z poziomu ekranu produktu.
 - Ta funkcja jest dostępna jedynie w systemach Windows 10.

POZOSTAŁE OPCJE ŁĄCZENIA

IMPORTUJ - > USB

TELEFON									
KOMÓRKOWY	PC	USB	INTERNET	WORKSPACE	CISCO WEBEX				
\leftarrow Dysk USB									
USB1	USB2								

Podłącz zewnętrzny dysk twardy lub pamięć USB. Importowanie filmów, obrazów, natywnych plików FLIP (.iwb) i dokumentów.

IMPORTUJ - > INTERNET

Podłączanie Flipa do sieci w celu uzyskania dostępu do Internetu tak samo, jak z komputera.

Zapisywanie, przesuwanie, lub wyświetlanie okna przeglądarki na pełnym ekranie.

IMPORTUJ -> SAMSUNG WORKSPACE

Ta funkcja umożliwia dostęp do zdalnego PC i zasobów roboczych.

- ZDALNY PC: Ta funkcja umożliwia podłączenie produktu do zdalnego komputera lub serwera w chmurze.
 - Obsługiwane są wyłącznie komputery lub serwery chmurowe z systemem macOS / Windows 7 Pro lub nowszym.
- DYSK SIECIOWY Podłączanie dysku sieciowego w celu ۲ przenoszenia plików.
 - Możesz zarejestrować dysk sieciowy, gdy sieć jest podłączona. Informacje na temat łaczenia się z siecia zawiera sekcia "Podłączanie do sieci".
 - Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, wybierz opcie ightarrowUSTAWIENIA \rightarrow Połącz \rightarrow Ustawienia zaawansowane \rightarrow Dysk sieciowy → Dodaj konto. Aby zarejestrować konto dysku sieciowego, musisz wprowadzić dane w polach Adres, Nazwa użytkownika. oraz Hasło. Informacje na temat rejestracji konta dysku sieciowego zawiera sekcja "Dodaj konto" w części Dysk sieciowy.
 - Importowanie filmów, obrazów, natywnych plików FLIP (.iwb) i dokumentów.
- Office 365: Dostep do funkcji pakietu Office 365 firmy Microsoft.
- VMware: Przedstawiciele firm, którzy zakupili pakiet VMware Infrastructure, mogą korzystać z funkcji VMware. 16

OKNO ŹRÓDŁA

	Czę	ści	Opis
	1	⊈ »	Dostosuj głośność
	2	6	Zrzut ekranu okna źródła.
	3	\mathbb{E}	Zmień zaimportowany obraz na rysunek. Można go usunąć.
	4	\mathbf{C}	 Obracanie okna źródła. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0 Oreoi nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung.
- 100% + 	5		Zmiana pozycji ekranu wprowadzania lub wyświetlanie go na pełnym ekranie.
	6	X	Zamknięcie przeglądarki.
	7		Zmiana rozmiaru okna źródła.
 – + Powiększ/pomniejsz, naciskając przycisk +/ 			
			17

EKSPORTUJ

Możliwość eksportowania tworzonych list na różne sposoby.

							DRUKUJ
	\bigcirc		EKSPC				USB
	E-MAIL				DYSK SIECIOWY	TELEFON KOMÓRKOWY	UDOSTĘ EKRANU
• •	٠		MPORIO				DYSK SI
• •							TELEFOI
• •)			
• •							
		\sim					

Części	Opis
E-MAIL	Wysyłanie utworzonych list w wiadomości e-mail.
	Wydruk utworzonych list.
USB E	Eksport utworzonych list do podłączonego urządzenia USB.
UDOSTĘPNIANIE EKRANU	Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach.
DYSK SIECIOWY	Eksport utworzonych list do zarejestrowanego i podłączonego dysku sieciowego.
TELEFON KOMÓRKOWY	Przesyła listę do urządzenia mobilnego.

EKSPORT DO URZĄDZENIA USB EKSPORTUJ - > USB

E-MAIL	DRUKUJ	USB	UDOSTĘPNIANIE EKRANU	DYSK SIECIOWY	TELEFON KOMÓRKOWY
Dysk USB					ZAPISZ
	LICE2				
USBI	USB2				
					~
			/		
		/			

Podłącz zewnętrzny dysk twardy lub pamięć USB.

Urządzenie zapisuje pliki w dwóch wersjach (w formacie IWB i PDF).

UDOSTĘPNIANIE EKRANU

EKSPORTUJ - > UDOSTĘPNIANIE EKRANU

E-MAIL	DRUKUJ	T EK USB	SPORTUJ UDOSTĘPNIANIE EKRANU	DYSK SIECIOWY	TELEFON KOMÓRKOWY
UDOSTĘPNIANIE EKRANU					
D	((I)) •				
Kablowa	Bezprz.				

Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach

Łączenie za pomocą kabli HDMI

- 1. Połączyć komputer z portem HDMI IN produktu lub półki (kupowana oddzielnie) za pomocą kabla HDMI.
- 2. Połączyć wyświetlacz z portem SCREEN SHARE za pomocą kabla HDMI.
- 3. U góry ekranu wybrać opcję EKSPORTUJ \rightarrow UDOSTĘPNIANIE EKRANU \rightarrow Kablowa.
 - Jeśli komputer jest połączony z portem HDMI IN 3 na półce (Tray) bez jego ustawienia, na wyświetlaczu jest udostępniany ekran komputera.

- 4. Ekran zostanie udostępniony na wyświetlaczu.
 - Ta opcja obsługuje tylko rozdzielczości UHD (50 Hz / 60 Hz) i FHD (50 Hz / 60 Hz).
 - Ekran może mignąć jeden lub dwa razy podczas łączenia po raz pierwszy lub po zmianie stanu produktu WMR lub źródła.

Łączenie bezprzewodowe

U góry ekranu wybrać opcję EKSPORTUJ → UDOSTĘPNIANIE EKRANU → Bezprz., a następnie urządzenie, dla którego ma zostać udostępniony ekran.

- Funkcja UDOSTĘPNIANIE EKRANU najlepiej sprawdza się przy korzystaniu z urządzenia FLIP w poziomej orientacji ekranu.
- Urządzenia muszą obsługiwać funkcję Screen Mirroring, aby można było korzystać z funkcji UDOSTĘPNIANIE EKRANU.
- Urządzenia muszą być w tej samej sieci.

Przyciski	Opis
Zmień urządzenie	Zmiana urządzenia, na którym ma być wyświetlana zawartość ekranu.
Rozłącz	Zatrzymanie udostępniania ekranu.
	20

TRAY (półka)

	USB USB IN-EXTERNAL-USB OUT TOUCH OUT HDMI IN 3 SCREEN SHARE
•	
	• • • •

Porty	Opis
USB	Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB IN	Umożliwia łączność z komputerem za pomocą kabla USB. 1. Połączyć port USB OUT urządzenia z portem USB w komputerze za pomocą
USB OUT	 2. Włożyć pamięć masową USB do portu USB IN urządzenia. 3. Możliwość sprawdzenia z poziomu komputera urządzenia USB podłączonego do półki.
TOUCH OUT	Umożliwia dotykowe sterowanie ekranem komputera podłączonego przez port HDMI IN 3. Połączyć port TOUCH OUT znajdujący się na półce z portem w komputerze za pomocą kabla USB.
HDMI IN 3	Port HDMI do wyświetlania sygnału pochodzącego ze źródła zewnętrznego.
SCREEN SHARE	Port HDMI do podłączania wyświetlacza zewnętrznego.
	 W celu nawiązania połączenia należy przyłożyć urządzenie przenośne do podkładki NFC. W trybie pisania dotknięcie podkładki NFC powoduje automatyczne włączenie funkcji Smart View albo Screen Mirroring. Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez urządzenia z systemem Android 8.0 Oreo i nowsze urządzenia przenośne firmy Samsung. Umieszczenie na podkładce NFC wizytówki z chipem NFC umożliwia automatyczne wprowadzenie adresu e-mail. Przy tworzeniu wiadomości e-mail adres e-mail jest wprowadzany automatycznie, jeśli zostanie odczytany ze znacznika NFC. Informacje na temat wprowadzania adresu e-mail do karty NFC znajdują się w sekcji "Wysyłanie wiadomości e-mail".
	24

PRZYDATNE FILMY INSTRUKTAŻOWE

- Rysowanie: <u>https://www.youtube.com/watch?v=oiCiOhFAtQk</u>
- Rolowanie: <u>https://www.youtube.com/watch?v=TqALOf_dubU</u>
- Otwieranie Rolek: <u>https://www.youtube.com/watch?v=P5_wjP39uQE</u>
- Kształty: <u>https://www.youtube.com/watch?v=o2URk1mBRQs</u>
- Blokada: <u>https://www.youtube.com/watch?v=rgmOl0MoSyc</u>
- Telefon: <u>https://www.youtube.com/watch?v=xRCsHFloy-E</u>
- Office 365: <u>https://www.youtube.com/watch?v=mNpPiWvBMwY</u>
- Tryb pędzla: <u>https://www.youtube.com/watch?v=GOVx7w3eU8I</u>
- Wyszukiwarka: <u>https://www.youtube.com/watch?v=wIQcU2lpxbk</u>

FLIP ROOM 213 G

G

Przed opuszczeniem sali należy:

- zakończyć spotkanie;
- wylogować się ze swojego konta Microsoft na laptopie firmowym;
- odłożyć pióra dotykowe na magnetyczną ramkę Flipa;
- ekran wyłącza się sam po opuszczenia Sali.